

**Описание мобильного роутера**

**【Интерфейс и кнопки】**



Экран

Кнопка Вкл.

Гнездо карты памяти

Кнопка WPS

Зарядка / порт микро-USB

• Сообщает о типе сигнала, мощности сигнала, заряде батареи и сети.

• **Нажмите и удерживайте 5 секунд**, чтобы включить или выключить.  
• Нажмите один раз, чтобы вывести из режима ожидания.

• Функция не поддерживается

• Функция не поддерживается

**【Как подключить】**

Найдите идентификатор SSID (указанный на мобильном роутере) в диспетчере соединений своего устройства и введите пароль (указанный на мобильном роутере).

Примечание: при подсоединении MF60 к компьютеру с помощью кабеля USB **функция Wi-Fi будет отключена**. После этого MF60 будет работать как USB-модем, подсоединенный к компьютеру, и другие устройства не смогут к нему подключиться.

**【Руководство относительно букв/цифр на ярлыке с паролем】**

0=ноль, O=буква O, 5=пять, S=буква S, 8=восемь, B=буква B

I=заглавная буква i, 1=один, l=прописная буква l, L=заглавная буква l

\*Пароль **учитывает регистр символов. Пожалуйста, вводите внимательно.**

**【Индикаторы и их значение】**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Состояние Wi-Fi</li> <li>• Количество подключенных устройств</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность сигнала сети</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оставшийся заряд батареи</li> <li>• Мигает во время зарядки</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прием WCDMA/HSPA*</li> <li>• Максимальная скорость загрузки 384кбит/с~7,2Мбит/с</li> </ul>

\*Пожалуйста, имейте в виду, что указанная скорость является теоретически рассчитанной величиной и может быть меньше, в зависимости от сети.

**【Зарядка батареи】**

Для того чтобы полностью зарядить батарею, подсоедините ее к источнику питания на 4 часа. Внутренние перезаряжаемые батареи работают приблизительно 4 часа. Время работы может быть больше или меньше, в зависимости от того, как используется прибор: если мобильный роутер используется несколькими устройствами, батарея может разрядиться быстрее. Когда батарея зарядится, загорится значок батареи.

# Руководство по устранению неисправностей

Электронный адрес технической поддержки:

[tech@xcomglobal.com](mailto:tech@xcomglobal.com)

**ПОЖАЛУЙСТА, ВЫКЛЮЧИТЕ iCloud и РОУМИНГ ДАННЫХ.** Если сервис iCloud включен и подсоединен к Интернету, он будет автоматически отправлять и получать данные, что может привести к превышению лимита, установленного в соответствии с "Политикой честного использования" оператора связи. Используйте настройки своего iPhone/смартфона, чтобы выключить iCloud и роуминг данных.

Для получения круглосуточной поддержки, звоните нам по телефону горячей линии с местного телефона:

Австрия 0800-297453	Италия 800-8-75462
Бельгия 0800-7-7954	Нидерланды 0800-022-7148
Чехия 800-143-929	Польша 00-800-811-1203
Франция 0800-90-2988	Испания 9009781-25
Германия 0800-1-87-3583	Швеция 020-792-030
Греция 00-800-8113-0115	Швейцария 0800-83-7309
Ирландия 1-800-55-5475	Великобритания 0808-23-40190

## [1]-----Ручной поиск-----[1]

Эта процедура принуждает мобильный роутер найти сеть и зафиксироваться для обеспечения лучшего соединения.

- 1) Подключитесь к мобильному роутеру через Wi-Fi, используя диспетчер беспроводных соединений вашего устройства. (Когда подключение будет осуществлено, слева от индикатора батареи отобразится цифра).
  - 2) Запустите браузер (например, Internet Explorer, Chrome, Firefox и т.д.) и введите 192.168.0.1 в адресную строку, после чего нажмите клавишу ввода.
  - 3) Вы должны увидеть страницу конфигурации для мобильного роутера. Войдите в систему, используя пароль "admin".
  - 4) Нажмите "Settings" на панели меню сверху.
  - 5) Нажмите "3G settings" в меню слева, а затем "Network Select".
  - 6) В разделе "Band Selection Mode" измените настройку на "Manual", после чего нажмите "Apply".
  - 7) Подождите, пока не увидите раскрывающийся список.
  - 8) Откройте раскрывающийся список и выберите название сети, которое начинается со слова "Available", после чего нажмите "Apply".
- \*Если вы увидите несколько сетей со словом "Available", выберите первую.
- 9) Нажмите "Connect" в "WAN Connection Mode" над "Band Selection Mode".

## [2]-----Сброс/перепрограммирование мобильного роутера-----[2]

**<Сброс>** Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку WPS, удерживайте 10 секунд.

Когда увидите на экране "Restarting", отпустите кнопки. Сброс устройства осуществлен. Переходите к перепрограммированию.

**<Перепрограммирование>** 1) Подключитесь к мобильному роутеру через Wi-Fi, используя диспетчер

# Руководство по устранению неисправностей

Электронный адрес технической поддержки:

[tech@xcomglobal.com](mailto:tech@xcomglobal.com)

беспроводных соединений вашего устройства. (Когда вы подключитесь, слева от индикатора батареи отобразится цифра).

- 2) Запустите браузер и введите 192.168.0.1 в адресную строку, после чего нажмите клавишу ввода.
- 3) Вы должны увидеть страницу конфигурации. Войдите в систему, используя пароль "admin". \*Если страница конфигурации не отображается, значит, вы еще не подключены к Wi-Fi. См. "Подключение" на стр. 1.
- 4) Нажмите "Settings" на панели меню сверху.
- 5) Нажмите "3G settings" в меню слева, а затем "APN Settings".
- 6) Переключитесь на "Manual APN" с "Auto APN", затем прокрутите вниз и нажмите "Add".
- 7) Введите в Profile: "Euro", а в APN: internet.focusmobile.com
- 8) Нажмите "Set Default".
- 9) Перейдите в "Home" в меню сверху.
- 10) Нажмите кнопку "Connect" слева.