

关于移动热点

【界面和按钮】



显示屏

电源按钮

内存卡插槽

WPS 按钮

充电 / micro USB 端口

•指示信号类型、信号强度、电池充电和网络。

•**按住 5 秒**打开和关闭电源。
•按一次从睡眠模式唤醒。

•功能不支持

•功能不支持

【如何连接】

找到装置的连接管理器上的 SSID（在移动热点上有标示），并输入密码（在移动热点上有标示）

附注：当您使用 USB 连接线将 MF60 接至 PC，它将停用 Wi-Fi 功能。MF60 现在将作为 USB 调制解调器连接 PC，并且其他装置将无法连接它。

【密码标签上的字母 / 数字说明】

0=数字 0, O=字母 o, 5=数字 5, S=字母 s, 8=数字 8, B=字母 b

I=字母 I, 1=数字 1, l=小写 l, L=大写 L

*密码区分大小写。请仔细输入密码。

【指示器及其含义】

	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 状态 • 已连接装置数量 		<ul style="list-style-type: none"> • 网络信号强度
	<ul style="list-style-type: none"> • 电池剩余电量 • 充电时闪烁 		<ul style="list-style-type: none"> • 接收 WCDMA/HSPA* • 最高下载速度 384kbps~7.2Mbps

*请注意，上述速度是理论值，实际速度取决于网络并可能更低。

【电池充电】

要充满电池，请将其连接 AC 适配器 4 小时。内置可充电电池可连续使用约 4 小时。根据您的使用情况，使用时间可能更长或更短 -- 多台装置使用移动热点会更快消耗电池电量。当电池充满电时，电池图标将亮起。

请关闭 iCloud 和数据漫游功能： 如果打开 iCloud 并连接互联网，它将自动发送和接收数据，这会导致超出运营商的 FUP 限值。请参阅您的 iPhone / 智能手机设置，关闭 iCloud 和数据漫游功能。

您可使用以下本地免费电话联系，获得全天候支持：

故障处理指南

技术支持电子邮件: tech@xcomglobal.com

奥地利 0800-297453	意大利 800-8-75462
比利时 0800-7-7954	荷兰 0800-022-7148
捷克共和国 800-143-929	波兰 00-800-811-1203
法国 0800-90-2988	西班牙 9009781-25
德国 0800-1-87-3583	瑞典 020-792-030
希腊 00-800-8113-0115	瑞士 0800-83-7309
爱尔兰 1-800-55-5475	英国 0808-23-40190

[1]-----手动搜索-----[1]

本程序将强行让移动热点搜索网络，并“锁定”信号更好的连接。

- 1) 使用您的装置的无线连接管理器，经由 Wi-Fi 连接移动热点。（一旦建立连接，您将在电池指示器左边看到数字）
 - 2) 打开互联网浏览器（例如 Internet Explorer、Chrome、Firefox 等）并在地址栏输入 192.168.0.1，然后按下回车键。
 - 3) 您应看到移动热点的配置页面。使用密码“admin”登录。
 - 4) 单击顶部菜单栏上的“Settings”。
 - 5) 单击左边菜单上的“3G settings”，然后单击“Network Select”。
 - 6) 在“Band Selection Mode”，切换至“Manual”，然后单击“Apply”。
 - 7) 稍等一会，直至您看到下拉框。
 - 8) 打开下拉框，并选择以“Available”开头的网络名称，然后单击“Apply”。
- *当您看到多个“Available”网络时，请选择第一个。
- 9) 在“Band Selection Mode”上方的“WAN Connection Mode”，单击“Connect”。

[2]-----移动热点的复位 / 重新编程-----[2]

<复位> 同时按住电源按钮和 WPS 按钮 10 秒。

在显示屏上看到“Restarting”后，松开按钮。装置将复位。继续进行重新编程。

<重新编程> 1) 使用您的装置的无线连接管理器，经由 Wi-Fi 连接移动热点。（建立连接后，您将在电池指示器的左边看到数字）

- 2) 打开互联网浏览器，并在地址栏输入 192.168.0.1，然后按下回车键。
- 3) 您应看到配置页面。使用密码“admin”登录屏幕。*如果出现配置页面，则意味着您未成功连接 Wi-Fi。请参阅第一页的“如何连接”。
- 4) 单击顶部菜单栏上的“Settings”。
- 5) 单击左边菜单上的“3G settings”，然后单击“APN Settings”。
- 6) 从“Auto APN”切换至“Manual APN”，并向下滚动，单击“Add”。
- 7) 在设定档中输入：“Euro”和 APN: internet.focusmobile.com
- 8) 单击“Set Default”。
- 9) 进入顶部菜单上的“Home”。
- 10) 单击左侧的“Connect”按钮。