

Sobre o Mobile Hotspot

【Interface e botões】



Tela

Liga/Desliga

Cartão de memória

Botão WPS

Carregando / porta micro

● Indica o tipo de sinal, a força do sinal, a carga da bateria e a rede.

● Aperte por 5 segundos para LIGAR e DESLIGAR.
● Aperte uma vez para sair do modo sleep.

● Função não suportada

● Função não suportada

【Como Conectar】

Encontre o SSID (etiquetada no Mobile Hotspot) no gerenciador de conexões do seu dispositivo, e digite a senha (etiquetada no Mobile Hotspot)

Nota: Quando conectar o MF60 ao PC com um cabo USB, a função Wi-Fi será desabilitada. Assim, o MF60 funcionará como um modem USB conectado ao PC, e outros aparelhos não poderão se conectar a ele.

【Guia para letras/números da etiqueta de senha】

0=#zero, O=letra, 5=#cinco, S=letra, 8=#oito, B=letra,
I=letra "i", 1=#um, l="ele" minúsculo, L="ele" maiúsculo

*A senha diferencia **maiúsculas e minúsculas. Digite com atenção.**

【Indicadores e seus significados】

	<ul style="list-style-type: none"> Status do Wi-Fi Núm. de dispositivos conectados 		<ul style="list-style-type: none"> Força do sinal de rede
	<ul style="list-style-type: none"> Carga restante da bateria Pisca enquanto carrega 		<ul style="list-style-type: none"> Recebendo WCDMA/HSPA* Velocidade de download 384 kbps~7,2 Mbps

*Observe que a velocidade acima é um valor teórico, e pode ser mais baixo dependendo da rede.

【Carregando a bateria】

Para carregar a bateria, conecte ao carregador AC por 4 horas. As baterias internas recarregáveis duram aproximadamente 4 horas. Isto pode variar dependendo do seu uso: a bateria durará menos com mais de um aparelho usando o Mobile Hotspot. O ícone da bateria acende quando ela está totalmente carregada.

DESLIGUE o iCloud e o ROAMING DE DADOS: Se o iCloud estiver ligado e conectado à internet, irá enviar e receber dados automaticamente, o que poderia exceder os limites de dados do portador.

Desligue o iCloud e Roaming de Dados na configuração do seu iPhone/Smartphone.

Guia de solução de problemas

Email do Suporte técnico: tech@xcomglobal.com

Para suporte 24 horas, telefone sem custo de uma linha local:

Áustria 0800-297453	Itália 800-8-75462
Bélgica 0800-7-7954	Holanda 0800-022-7148
República Checa 800-143-929	Polônia 00-800-811-1203
França 0800-90-2988	Espanha 9009781-25
Alemanha 0800-1-87-3583	Suécia 020-792-030
Grécia 00-800-8113-0115	Suíça 0800-83-7309
Irlanda 1-800-55-5475	Reino Unido 0808-23-40190

[1]-----Busca no manual-----[1]

Este procedimento forçará o Mobile Hotspot a encontrar a rede, e "bloquear" para melhorar a conexão.

- 1) Conecte o mobile hotspot via Wi-Fi usando o gerenciador de conexões sem fio do seu aparelho (depois de conectado, um número aparecerá ao lado do indicador de bateria).
 - 2) Entre em seu navegador (ex.. Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.), digite 192.168.0.1 na barra de endereço e aperte a tecla enter.
 - 3) Você vai entrar na página de configuração do Mobile Hotspot. Faça o login com a senha "admin".
 - 4) Clique em "Settings" no menu no topo da tela.
 - 5) Clique em "3G settings" no menu à esquerda, e depois em "Network Select".
 - 6) Em "Band Selection Mode", troque para "Manual", e clique em "Apply".
 - 7) Aguarde um momento, até aparecer uma caixa de opções.
 - 8) Abra a caixa de opções e selecione o nome da rede que comece com "Available" e clique em "Apply".
- *Se houver mais de uma rede "Available", selecione a primeira.
- 9) Clique em "Connect" em "WAN Connection Mode" acima do "Band Selection Mode".

[2]-----Reiniciar/reprogramar o Mobile Hotspot-----[2]

<Reiniciar> Pressione e deixe pressionados, simultaneamente, o botão Liga/Desliga e o botão WPS por 10 segundos.

Quando aparecer "Restarting" na tela solte os botões. O aparelho será reiniciado. Continue para Reprogramar.

<Reprogramar> 1) Conecte o seu Mobile Hotspot via Wi-Fi usando o gerenciador de conexões sem fio do aparelho.

(depois de conectado, você verá um número ao lado do indicador de bateria)

- 2) Entre em seu navegador, digite 192.168.0.1 na barra de endereço e aperte a tecla enter.
- 3) Você deveria ver uma página de configuração. Faça o login com a senha "admin". *Se a página de configuração não aparecer, significa que você não está conectado via Wi-Fi. Saiba "Como conectar" na página 1.
- 4) Clique em "Settings" no menu no topo da tela.
- 5) Clique em "3G settings" no menu à esquerda, e depois em "APN Settings".
- 6) Mude de "Auto APN" para "Manual APN", role a tela para baixo e clique em "Add".
- 7) Digite no perfil: "Euro" e no APN: internet.focusmobile.com
- 8) Clique em "Set Default".
- 9) Clique em "Home" no menu no topo da tela.
- 10) Clique no botão "Connect" do lado esquerdo.